

熊本市民会館

照明回路 1/3

R.8/9/3 現在

名称	100V					DMX	LAN	ボタン	常設機材
	調光	直/調	直電源						
	C30A	C30A	平行 (1回路20A)	C30A	C60A				
PS			2回路(1回路30A)	2回路			2	9.700mm 40mm 400kg	
			1回路(C30 1口 平行 3口)	2口					
1S	10回路	5回路	5回路(1回路30A)	2回路			2		LEDフレネル 8インチ×22 LED平凸 8インチ×5
	30口	15口	1回路(C30 1口 平行 8口)	2口					
2S	10回路	5回路	5回路(1回路30A)	2回路			2		LEDフレネル 8インチ×22 LED平凸 8インチ×5
	30口	15口	1回路(C30 1口 平行 8口)	2口					
3S	10回路		5回路(1回路30A)	2回路			2		LEDフレネル 8インチ×20 LED平凸 8インチ×2 VL800 PROPARG×6
	30口		1回路(C30 1口 平行 8口)	2口					
4S	10回路		5回路(1回路30A)	2回路			2		LEDフレネル 8インチ×6 LED平凸 8インチ×2 VL800 PROPARG×20
	30口		1回路(C30 1口 平行 8口)	2口					
1～3B			2回路			2			フルカラー7ch. I/R/G/B/C/A/W LED-BL-SR1-2×各16
			4口						
UH			3回路			1			フルカラー7ch. I/R/G/B/C/A/W LED-UHE-SR1-2×18
			5口						
LH			4回路			1			フルカラー7ch. I/R/G/B/C/A/W LED-LHE-SR1-2×18
			16口						

熊本市民会館

照明回路 2/3

R.8/9/3 現在

名称	100V						DMX	LAN	ボタン	常設機材
	調光	直/調	直電源							
	C30A	C30A	平行 (1回路20A)	C30A	C60A	C20A				
FC下手	14回路		9回路	2回路	4回路	12回路	7	2		
	14口		23口		4口					
FC上手	14回路		9回路	4口	4回路	14口	7	2		
	14口		23口		4口					
BFC	6回路		6回路				3			
	6口		6口							
HF			2回路				2			
			4口							
F	直/調	C20A	4回路	4口				1		
FR下手			4回路				4			LED平凸 8インチ×20 LED-AHS8-SR2 フルカラー7ch. I/R/G/B/C/A/M
			32口							
FR上手			4回路				4			LED平凸 8インチ×20 LED-AHS8-SR2 フルカラー7ch. I/R/G/B/C/A/M
			32口							
BAL			1回路				2			ソースフォー36° ×4 フルカラー
			8口							

熊本市民会館

照明回路 3/3

R.8/9/3 現在

名称	100V					DMX	LAN	ボタン	常設機材
	調光	直/調	直電源						
	C30A	C30A	平行 (1回路20A)	C30A	C60A				
HFS			1回路			1			
			4口						
CL			12回路			4			
			36口						
客席			2回路			4	1		
			2口						
仮設電源	ホリ横特設電源盤 容量[1Φ3w/20kwまで] 取出口[カムロック]								
	上手馬立特設電源盤 直電源① 容量[3Φ4w/100V/70kwまで] 取出口[カムロック] (パラレル接続)[C型30A×4回路] 直電源② 容量[3Φ3w/200V/25kwまで] 取出口 [カムロック] LANポート 奈落下手側特設電源盤 容量[3Φ3w/200V/30kwまで] 取出口[カムロック]								

ポータブルDIMSTARⅢ(C60A→C20A×3)×2